

USB PD入力対応  
ギガビットLAN  
3.5mmオーディオ  
HDMI映像出力×2  
USB3.0 ハブ×2  
TypeC×1  
SDスロット  
MicroSDスロット



### ショートカット

- ・スクリーンショット・音ミュート
- ・音量調整・画面ロック
- ・ページアップ/ページダウン



### インターフェイス

- ・TypeC PD充電
- ・3.5mmオーディオ
- ・ギガビットLAN
- ・HDMI画面出力1
- ・HDMI画面出力2



### USBハブ

- ・USB3.0×2
- ・TypeC×1



### カードリーダー &ライター

- ・SDスロット
- ・MicroSDスロット



パソコンとの接続はTypeCのみで様々な接続ポートを増設出来る「ドッキングステーション」です。また上部面にはショートカットコントロールを搭載。様々なポート・機能を4面に配置した「接続したい時に」手元で行える。それがTHE QUADRANTです。

## ●仕様

接続ポート	TypeC
HDMI	19Pinメス×2ポート※1 4K/30fps / (3840×2160対応)
LAN	RJ-45 / GIGABIT IEEE802.3 (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T)
サウンド	3.5mm (4極)イヤホン出力
TypeC	PD3.0/100W入力対応※2
USBハブ	USB Aポート×2 / TypeC×1
カードリーダー	SDHC/SDXC/UHS-I 対応 ・SDカードリーダーライター ・MicroSDカードリーダーライター
ショートカット	・ページアップ/ダウン ・画面ロック ・スクリーンショット
ダイヤル	・音量調整 ・スピーカーオン/オフ
対応OS	Windows10～
本体サイズ	約82×82×61mm
付属品	約240g

## ●最大3画面出力に対応

「画面の複製」「画面の拡張」いずれにも対応出来ます。

## ●インストール作業が必要なドライバ不要

専用のドライバをダウンロードしてインストールするといった作業がない商品。  
初めて接続した場合のみ少しだけ自動インストール待ちがあるだけです。

## ●ショートカットを本体に搭載

ドッキング本体にショートカットキーを搭載



※1: 映像出力にはTypeC映像出力機能( DisPalyPort Alternate Mode)に対応しているパソコンにてご利用いただけます。HDCP2.3以上を必要とするコンテンツ、ソフト、アプリではご利用頂けない場合がございます。HDMIポートはパソコンのディスプレイ出力能力に依存します。ご利用PCによりましては負荷がかり表示が正常に行えない場合がございます。Apple CPU搭載機ではHDMI画面出力は1ポートのみ行えます。●※2: 充電機能をご利用頂くには接続先TypeCがPDに対応している必要があります。●PD入力とはご利用機種やACアダプターによりましては低速充電しか出来ない場合もございます。●Arm版Windowsでは正常に動作しません。



1524

SD-UCBOX-B



4 580722 551524

メーカー	JANCODE	商品名	型番
エリア(AREA)	4580722551524	ドッキングステーション THE Quadrant	SD-UCBOX-B

【パッケージサイズ】  
119×105×72mm / 400g